

再インストールについて

コンピューターが正常に動作しなくなったり、ハードディスクの内容が壊れてしまったりした場合、「再インストール」と呼ばれる操作を行って工場出荷状態に戻すことができます。

工場出荷状態にするための操作の流れは以下のとおりです。

バックアップディスクを作成する

取扱説明書『セットアップ編』「万一のトラブルに備えましょう」



再インストールを行う

取扱説明書『活用編』「再インストールについて」



Windows Me のセットアップを行う

取扱説明書『セットアップ編』「電源を入れて Windows の準備をしましょう（初回のみ）」

続いて、以下の手順（内蔵モデムのインストール）に従って操作してください。

[スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックする。

「モデム」をダブルクリックし、「モデムのプロパティ」を起動する。

「モデム」アイコンが表示されていない場合は、[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。]をクリックしてください。

「Lucent Win Modem」と「LT Win Modem」を順に選び、「削除」をクリックする。

どちらを先に選んでも問題ありません。



「閉じる」をクリックし、コンピューターを再起動する。

再起動した後、再度、モデムのプロパティを起動するとセットアップされたモデムとして「LT Win Modem」が表示されます。これで内蔵モデムのインストールは完了です。